

TitanNit Installation AM 510 HD

IRD-Image zur Neuinstallation des Atemio AM 510 HD TitanNit Edition. Das Factory-Image überschreibt alle Daten (Senderlisten usw.) sowie Einstellungen des Nutzers und versetzt den AM 510 HD TitanNit in den Auslieferungszustand!

Lizenz Information: Die TitanNit Software ist urheberrechtlich geschützt und darf nur auf dem Atemio AM 510 HD TitanNit Edition verwendet werden. Für jegliche Fremdnutzung gibt es keinen Haftungsschutz!

Hinweis: Der USB-Stick muss in „FAT32“ formatiert sein und es dürfen sich keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick befinden.

Vorbereitung: Das aktuelle TitanNit IRD-Image finden Sie zum Download unter www.atemio.de.

Durchführung:

- Laden Sie die entsprechende Zip-Datei runter.
- Entpacken Sie die Zip-Datei.
- Kopieren Sie nun die entpackte IRD-Datei auf einen USB-Stick.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stecken Sie den USB-Stick, auf dem sich die Datei befindet, in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.
- Schließen Sie nun den Netzstecker wieder am Gerät an und halten Sie direkt danach die Channel Up (CH[^]) auf der Vorderseite des Gerätes gedrückt. Die Taste erst nach ca. 15 Sekunden wieder loslassen!
- Das Update startet nun automatisch und der Vorgang ist nach ca. 5 Minuten abgeschlossen.
- Die Box startet nach einer erfolgreichen Installation automatisch neu.
- Sollte die Installation nicht erfolgreich sein und die Box nach 10 min noch nicht hochgefahren sein, probieren Sie die Installation mit einem anderen USB-Stick.
- Nach dem Neustart erscheint ein Info Fenster.
- Nachdem Sie die OK oder Exit Taste gedrückt haben erscheint ein weiteres Info Fenster mit der Board-ID.

Hinweis: Haben Sie das Gerät bereits schon registriert und eine Freischaltung der Onlinedienste war vor der Neuinstallation vorhanden, so müssen sie keine neue Registrierung durchführen!

Sollte Ihr Gerät noch nicht für die Onlinedienste freigeschaltet sein, so schicken Sie uns bitte die Seriennummer des Gerätes (Unterseite des Gerätes AM...) sowie die Board-ID an die E-Mail Adresse info@atemio.de

- Nach der Übermittlung der Daten erfolgt automatisch die Freischaltung der Onlinedienste innerhalb von 24 Stunden.

Falls bei Ihnen nicht erwartete Probleme auftreten oder Sie sonstige Fragen zum Gerät oder Software haben, würden wir Sie bitten uns per Mail info@atemio.de oder telefonisch +49 (0) 6403/97759-20 zu kontaktieren.